

适用于起动机和维修用 蓄电池的电源管理系统



Smartpass 120S可为120A的维护电池和设备充电并提供电量，区分关键设备和非关键设备，确保收音机、紧急照明灯和导航系统的始终有电。

对蓄电池和设备进行区分、优先排序并充电

Smartpass 120S是一款120A电源管理解决方案，可分配、控制并最大化来自交流发电机的可用电能，为您的维护电池和耗电设备供电。SMARTPASS 120S适用于28–800Ah的所有12V蓄电池。Smartpass 120S的蓄电池保护功能可确保关键设备如收音机、紧急照明灯和导航系统始终有电，并在维护电池电压较低时断开非关键用户优先处理关键设备。该装置的蓄电池保护将保护维护电池防止电量耗尽，内置的过热保护可在蓄电池温度变得过高之前减少充电电流。SMARTPASS 120S 与板载充电器上的D250SA 和 D250SE 20A 兼容。

兼容智能交流发电机

为28–500Ah的蓄电池输送120A电流，以实现快速再充电与终极 140A 电源管理解决方案的 D250SA 和 D250SE 兼容。优先考虑关键用户，并从交流发电机直接为用户供电
起动机辅助功能

蓄电池分离可取消二极管和VSR继电器使用

全自动

最大化电池使用寿命

蓄电池保护功能可保护二次电池，防止电量耗尽

动态过流保护可处理高达350A的输出以快速充电

蓄电池温度保护功能可提高安全性

防尘防水(IP65)

2年质保



输入	11.5–23 V, 最大120 A (350 A将暂时持续10秒)
输出	最大值: 120A (350A将暂时持续10秒)
反向漏电流*	小于7Ah/月
环境温度	-20° C至+50° C (-4° F至+122° F)
蓄电池类型	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
电池容量	28–800安时
绝缘等级	IP65
质保	2年
净重 (装置与电缆)	0.7 kg
总重量 (含装置的包装盒)	0.9 kg
尺寸MM (长X宽X高)	192x110x65

CTEK的品质保证

CTEK的客服随时为您解答有关充电和CTEK充电器的任何问题。CTEK开发和销售的所有产品和解决方案具有安全、简单和灵活的特点。CTEK充电器畅销全球70多个国家。CTEK也是全球多家著名奢侈品牌汽车和摩托车制造商的可靠OEM供应商。更多信息, 请访问WWW.CTEK.COM

*)反向漏电流指充电器未接上交流电源时, 充电器泄漏蓄电池的电流。CTEK充电器的反向电流非常低。